

# Ficha Técnica Producto **BOCINA DE PRUEBA PARA LINEAS TELEFONICAS M-T8001**

## Descripción:

Reconocido como el nuevo estándar de la industria, el juego de topes MT-8001 proporciona una calidad superior a un precio asequible. Con su monitor de alta impedancia para una operación segura de datos, los técnicos pueden acoplar una línea en modo Monitor sin interrumpir el tráfico existente. Los estándares de protección y durabilidad sin igual de Proskit aseguran que el juego de tope seguirá funcionando incluso en los entornos más difíciles. La nueva resistencia a la intemperie brinda mayor resistencia a las condiciones climáticas severas



## Propiedades Típicas:

<b>ELÉCTRICA</b>	
Limite Loop	Máximo 2 K hasta 48Vdc (nominal 20mA mínima corriente)
<b>Resistencia DC</b>	
Modo Hablar	Típica 300
Monitorear Impedancia	Nominal >39k hasta 1KHz
<b>Salida de Mando Rotativo</b>	
Ritmo Pulsante	10pps+0.8pps
Porcentaje de Descanso	61%±2%
Intervalo de Dígitos	Típica 1000ms
Fugas durante los Descansos	>50 K
<b>Salida DTMF</b>	
Error Frecuencia de Tono	Máximo ±1.2%
Nivel de Tono	Combinado -8±2dBm (Típica)
Diferencia Alta Versus Baja de Tono	Máximo 4 dB
<b>Marcado de la Memoria</b>	
Capacidad de Memoria	12 Memorias
Capacidad de Dígitos	16 Dígitos por Memoria
Duración de la Pausa PBX	1-4 Segundos
Niveles de altavoz del teléfono	Bajo, Medio, Alto
Fuente de Alimentación	Batería 9V (no incluidas)
<b>FÍSICO (Hook incluido)</b>	
Medición	260 x 70 x 89cm
Peso	Típica 560g



Descansa fácilmente sobre el hombro

## Características:

- Diseño Ergonómico y Liviano
- Indicador de Polaridad
- Altavoz para Manos Libres
- Opera Tonos y Pulso
- Memoria hasta 12 Números de 16 Dígitos
- Control de Volumen
- Timbre Electrónico Audible
- Auto Apagado para el Altavoz
- Clip de Acero para Cinturón
- Caimán para Perforar Cable

## Marca:

**Pro's Kit®**



Indicaciones LED de polaridad

